LECTORA DE TARJETAS MAGNÉTICAS BRU-02

Presentamos la nueva Lectora de Tarjetas Magnéticas BRU-02. Con un nuevo diseño ergonomico totalmente innovador , este producto 100% desarrollo propio presenta características distintivas dentro del panorama mundial de lectoras de tarjetas magnéticas.

Sus líneas de estéticas sumamente modernas y bellas se complementan perfectamente con su practicidad de uso.

Su acceso de lectura desde el frente superior le da una versatilidad nueva en su uso que la convierte en una aliada al servicio de su empresa.

- El modo de lectura implementada es la de "insertion" que difiere de la de "stripe" conocida como "pasada" esta diferencia le brinda ventajas comparativas en cuanto a su aplicación, dado que esta modalidad permite monitorear el estado de conexión de la tarjeta, y esto en áreas de alta seguridad le brinda amplias garantías acerca de su uso. El set up permite en este modo, que se pueda activar el uso, sea este un programa o un acceso pero solo mientras la tarjeta permanezca insertada, desactivándose automáticamente al momento de extraerla. Esta función garantiza ampliamente el uso circunscrito solamente al usuario poseedor de la tarjeta y presencia in situ.

- Este desarrollo es producto de análisis y conclusiones derivados de los años de experiencia en el campo de las tarjetas magnéticas, posicionándose como un producto distintivo dentro del panorama de periféricos hardware.

- Construido sobre material sumamente resistente, confiable y a su vez liviano, la lectora BRU-02 se presenta como una solución ideal para todo el campo aplicativo de las tarjetas magnéticas.

Ninatec S.A. - San Martin 3391 5°B - B7600GQY - Mar del Plata - Argentina - Tel +54 223 476-3522 - www.ninatec.com - ventas@ninatec.com

NINATEC

BRU-02

FICHA TÉCNICA

- Lectora de tarjetas magnéticas externa de inserción parcial para PC.
- Interfaz de comunicación USB v.1.1.
- Protocolo de comunicación prot-GE sobre HID/USB.
- Compatible con Human Interface Protocol.
- Dispositivo auto alimentado por el bus USB.
- Lee hasta 21 caracteres de la tarjeta (track ISO 2).
- Sensores de posición que indican el estado de la tarjeta en la lectora.
- SDK: Software Development Kit completo disponible gratuitamente
- Dimensiones: 110 (frente) x 100 (alto) x 80 (profundidad)
- Elementos incluidos con el lector:
  - CD-ROM con el driver de emulación de teclado, Software Development Kit para la integración con otro software, documentación.
  - Hoja de instalación
  - Certificación CE

INSTALACIÓN DE LA LECTORA DE TARJETAS MAGNÉTICAS

La instalación de la lectora no requiere ningún driver, debido a que dicho dispositivo es compatible con el standard HID soportado nativamente por los sistemas operativos Microsoft Windows. Simplemente conecte la lectora a cualquier puerto USB de la PC, y la misma ya estará lista para usar. En el CD-ROM adjunto, también encontrará programas y utilidades para funcionalidades específicas como emulación de teclado, etc.

Disponible en version Retail ó OEM